


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



SKILL RETTANGOLARE

S.6240W

modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF
Segnapasso da superficie

Flusso luminoso sorgente: 437lm
Potenza della sorgente: 8.7W
 η_a : 50.23lm/W
Dff: 0.97

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.6240W>



Illuminazione	η_r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	E (0.67)
Grandi Aree	70	D (0.7)
Percorsi ciclopedonali	75	E (0.65)
Aree verdi	75	E (0.65)
Centri storici	60	D (0.81)

An+	$IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq IPEA < 1.40$
A+	$1.20 \leq IPEA < 1.30$
A	$1.10 \leq IPEA < 1.20$
B	$1.00 \leq IPEA < 1.10$
C	$0.85 \leq IPEA < 1.00$
D	$0.70 \leq IPEA < 0.85$
E	$0.55 \leq IPEA < 0.70$
F	$0.40 \leq IPEA < 0.55$
G	$IPEA < 0.40$