CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

MINIKEEN

S.1500N
modulo 3 LED 4000K 220-240Vac ON-OFF
Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 788lm
Potenza della sorgente: 8.5W
ηa: 92.71lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: https://www.simes.it/S.1500N

Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA
Stradale	73	**A+** (1.27)
Grandi Aree	70	**A++** (1.32)
Percorsi ciclopedonali	75	**A+** (1.24)
Aree verdi	75	**A+** (1.24)
Centri storici	60	**A4+** (1.55)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALY - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vendite Italia: Tel. 0309860430 / Uff. Tecnico: Tel. 0309860450 / Uff. Illuminotecnico: Tel. 0309860425

La presente scheda tecnica è di proprietà di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.