CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

STAGE

S.1200W
modulo 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF
Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 14289lm
Potenza della sorgente: 115W
ηa: 124.25lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: https://www.simes.it/S.1200W

Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA
Stradale	83	**A4+** (1.5)
Grandi Aree	70	**A6+** (1.78)
Percorsi ciclopedonali	85	**A3+** (1.46)
Aree verdi	85	**A3+** (1.46)
Centri storici	65	**A8+** (1.91)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALY - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vendite Italia: Tel. 0309860430 / Uff. Tecnico: Tel. 0309860450 / Uff. Illuminotecnico: Tel. 0309860425

La presente scheda tecnica è di proprietà di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.