CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

STAGE

S.1212H
modulo 6 COB 2700K 220-240Vac ON-OFF
Proiettori

Flusso luminoso sorgente: 8222lm
Potenza della sorgente: 116W
ηa: 70.88lm/W
Dff: 1

Dati tecnici completi prodotto: https://www.simes.it/S.1212H

Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA
Stradale	90	**D** (0.79)
Grandi Aree	72	**C** (0.98)
Percorsi ciclopedonali	88	**D** (0.81)
Aree verdi	88	**D** (0.81)
Centri storici	65	**B** (1.09)

An+	IPEA ≥ 1.10 + (0.10 x n)
A++	1.30 ≤ IPEA < 1.40
A+	1.20 ≤ IPEA < 1.30
A	1.10 ≤ IPEA < 1.20
B	1.00 ≤ IPEA < 1.10
C	0.85 ≤ IPEA < 1.00
D	0.70 ≤ IPEA < 0.85
E	0.55 ≤ IPEA < 0.70
F	0.40 ≤ IPEA < 0.55
G	IPEA < 0.40

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALY - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vendite Italia: Tel. 0309860430 / Uff. Tecnico: Tel. 0309860450 / Uff. Illuminotecnico: Tel. 0309860425

La presente scheda tecnica è di proprietà di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.