

# CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)



REEF PALETTO

**S.5257H**

modulo 1 COB 2700K 220-240Vac **DIMMERABILE DALI2;**  
**PUSH**

Paletti

Flusso luminoso sorgente: 1124lm

Potenza della sorgente: 35W

$\eta_a$ : 32.11lm/W

Dff: 0.93

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.5257H>



Illuminazione	$\eta_r$ (lm/W)	IPEA
Stradale	73	F (0.41)
Grandi Aree	70	F (0.42)
Percorsi ciclopedonali	75	F (0.4)
Aree verdi	75	F (0.4)
Centri storici	60	F (0.5)

An+	IPEA $\geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq \text{IPEA} < 1.40$
A+	$1.20 \leq \text{IPEA} < 1.30$
A	$1.10 \leq \text{IPEA} < 1.20$
B	$1.00 \leq \text{IPEA} < 1.10$
C	$0.85 \leq \text{IPEA} < 1.00$
D	$0.70 \leq \text{IPEA} < 0.85$
E	$0.55 \leq \text{IPEA} < 0.70$
F	$0.40 \leq \text{IPEA} < 0.55$
G	IPEA $< 0.40$